




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



MAGNETIC CONNECTOR
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL



DRIVER OPTIONS

TROPHÉES



| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Nom | MAGNETIC 24V TOP MICRO 19° 3000K WT |
| Référence | A4300111WT |
| Couleur | Blanc Texturé |
| RAL | 9016 |
| Catégorie | CEILING RECESSED |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 210 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 3 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 2,1 W |
| Courant | 700 mA |
| Efficacité | 100 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 > 102.000h |

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 90% |
| Angle du faisceau lumineux | 19° |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Driver | Inclus |
| Valeurs de puissance du système | 2,92 W |
| Tension | 24Vdc |
| Variation d'intensité | Non Dim |
| Classe d'isolation électrique | II |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Poids | 20 g |
| Poids avec emballage | 45 g |
| Dimensions de l'emballage | 112 x 80 x 32 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Polycarbonate |

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES

Top Magnetic est la version de Top pour des applications encastrées. Sa taille compacte fait de Top une solution idéale pour les projets dans lesquels une présence discrète du luminaire dans la scène est recherchée. Formellement, c'est un design aux lignes pures et à l'esthétique architecturale.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|------|------|-------------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| ρ Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | -0.9 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | 0.1 |
| | 3H | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 4.0 |
| | 4H | 5.4 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 5.4 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 6.5 |
| | 6H | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.2 |
| | 8H | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 9.5 |
| 4H | 2H | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| | 3H | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
| | 4H | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.0 |
| | 6H | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 |
| | 8H | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.2 |
| 8H | 4H | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.7 |
| | 6H | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.9 |
| | 8H | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.5 |
| | 12H | 13.1 | 13.2 | 13.6 | 13.7 | 14.2 | 13.1 | 13.2 | 13.6 | 13.7 | 14.2 |
| | 12H | 4H | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
| 6H | | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 11.3 |
| 8H | | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 13.0 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +0.1 / -0.2 | | | | | +0.1 / -0.2 | | | | | |
| S = 1.5H | +0.3 / -0.3 | | | | | +0.3 / -0.3 | | | | | |
| S = 2.0H | +0.6 / -0.5 | | | | | +0.6 / -0.5 | | | | | |
| Standard table Correction Summand | --- | | | | | --- | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 210lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

MAGNETIC 24V CONNECTOR

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION



| PRODUCT | |
|-----------|--|
| Model | Magnetic connector accessory |
| Reference | A435-01- 00 W <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> |
| Category | Accessories |





| | | | P | V | D (A x B x C) |
|------------------|--------|------------|------|-----|-----------------|
| 24V Power Supply | ON/OFF | 0434-01-37 | 60W | 24V | 180 x 52 x 30mm |
| | | 0433-10-22 | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |

220 V~
240 V~

TO BE INSTALLED ON REMOTE



| | | | P | V | D (A x B x C) |
|------------|--|------------|-----------|-----|-----------------|
| 24V Dimmer | | 0433-01-32 | DALI/PUSH | 24V | 181 x 42 x 20mm |
| | | 0433-01-33 | CASAMBI | 24V | 172 x 42 x 20mm |
| | | 0434-01-64 | WIFI | 24V | 105 x 44 x 23mm |

24V

TO BE INSTALLED ON REMOTE



DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm ²) | CABLE LENGTH (m) |
|-----------|----------------------------------|------------------|
| 60 | 0,75 | 30 |
| | 1,5 | 30 |
| 100 | 0,75 | 20 |
| | 1,5 | 30 |





INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4

PRODUCT

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Model | Trimless Tool D16 X D34 MM |
| Reference | A478-00-00 |
| Category | Accessories |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

