




DIMENSIONES



ACCESORIOS



LARK 111

PRODUCTO

Nombre	ORBITAL TRIMLESS 1 LARK111 W
Referencia	A0101103W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LARK 111 EXCL
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Potencia	Max 1 X 12 W
Horas de Vida del LED	L90B10 >55.000h

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim / DALI / Push / Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	166 x 166 mm
Ángulo de basculación	X35° Y35°
Peso	1400 g
Peso con embalaje	1547,6 g
Dimensiones embalaje	190 x 190 x 120 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio



Combine los colores de la caja interior de Orbital Trimless con los acabados de nuestra lámpara Lark-111 y obtenga un cardán de empotramiento que forme parte de la estética del diseño interior de su proyecto de vivienda, comercio, hotel o restaurante.



Lark-111



Lark-111 · HONEYCOMB LOUVER



reddot design award
winner 2014



Lark-111					P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
PHASE CUT *	A25	⊗	-10-10-	W N	6,5W	2700K	19°	200mA	900Lm	828Lm	92%
	A25	⊗	-10-11-	W N	6,5W	3000K	19°	200mA	940Lm	865Lm	92%
	A25	⊗	-10-12-	W N	6,5W	4000K	19°	200mA	950Lm	874Lm	92%
	A25	⊗	-10-20-	W N	6,5W	2700K	40°	200mA	900Lm	774Lm	86%
	A25	⊗	-10-21-	W N	6,5W	3000K	40°	200mA	940Lm	808Lm	86%
	A25	⊗	-10-22-	W N	6,5W	4000K	40°	200mA	950Lm	817Lm	86%
	A25	⊗	-20-10-	W N	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25	⊗	-20-11-	W N	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
	A25	⊗	-20-12-	W N	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
	A25	⊗	-20-20-	W N	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
PHASE CUT *	A25	⊗	-20-21-	W N	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
	A25	⊗	-20-22-	W N	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%
	A25	⊗	-21-10-	W N	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25	⊗	-21-11-	W N	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
DALI PUSH *	A25	⊗	-21-12-	W N	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
	A25	⊗	-21-20-	W N	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
	A25	⊗	-21-21-	W N	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
	A25	⊗	-21-22-	W N	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%
	A25	⊗	-21-22-	W N	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%



220
240V~



CRI>90

L80B10
> 60.000h




⊗ OPTIONS


2	Lark-111
3	Lark-111 Honeycomb**

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** Honeycomb affects lighting parameters

Lark-111



Lark-111 · HONEYCOMB LOUVER



COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL

Bluetooth & DALI » PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

