




## DIMENSIONS



## TROPHÉES



EDISON AWARD  
WINNER 2015

Nom	DROP MICRO MATT 7.5W DIM PH.CUT 3000K NT
Référence	A2240221NT
Coleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1000 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Puissance	7,5 W
Courant	200 mA
Efficacité	133 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

Efficacité lumineuse	72%
Angle du faisceau lumineux	81°

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	10,00 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø73 mm
Poids	335 g
Poids avec emballage	383,5 g
Dimensions de l'emballage	185 x 120 x 91 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

## PRODUIT

DROP MICRO MATT 7.5W DIM PH.CUT 3000K NT  
A2240221NT  
Noir Texturé  
9005  
CEILING RECESSED

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED  
1000 lm  
3000 K  
MacAdam Step 2  
CRI>80  
7,5 W  
200 mA  
133 lm/W  
L80B10 >60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

72%  
81°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connexion rapide  
10,00 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter

## D'AUTRES DONNÉES

IP54  
Veuillez consulter  
Veuillez consulter  
IK07  
Ø73 mm  
335 g  
383,5 g  
185 x 120 x 91 mm  
1

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle




Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

## DIAGRAMME POLAIRE



## DIAGRAMME CONIQUE



## UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	26.0	27.1	26.3	27.3	27.6	26.0	27.1	26.3	27.3	27.6	27.6
	3H	26.8	27.8	27.1	28.1	28.3	26.8	27.8	27.1	28.1	28.3	28.3
	4H	26.9	27.8	27.2	28.1	28.4	26.9	27.8	27.2	28.1	28.4	28.4
	6H	26.9	27.8	27.3	28.1	28.4	26.9	27.8	27.3	28.1	28.4	28.4
	8H	26.9	27.7	27.3	28.0	28.3	26.9	27.7	27.3	28.0	28.3	28.3
	12H	26.9	27.7	27.2	28.0	28.3	26.9	27.7	27.2	28.0	28.3	28.3
4H	2H	26.3	27.2	26.6	27.5	27.8	26.3	27.2	26.6	27.5	27.8	27.8
	3H	27.2	28.0	27.6	28.3	28.6	27.2	28.0	27.6	28.3	28.6	28.6
	4H	27.4	28.0	27.7	28.4	28.7	27.4	28.0	27.7	28.4	28.7	28.7
	6H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	28.8
	8H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	28.7
	12H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	28.7
8H	4H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	28.7
	6H	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8	28.8
	8H	27.4	27.8	27.9	28.3	28.7	27.4	27.8	27.9	28.3	28.7	28.7
	12H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	28.7
12H	4H	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	28.7
	6H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	28.7
	8H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	28.7
	12H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	28.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+0.7 / -1.6					+0.7 / -1.6					
S = 2.0H		+1.6 / -2.5					+1.6 / -2.5					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		9.3					9.3					
Corrected Glare Indices referring to 1000lm Total Luminous Flux												



## DRIVER

**0433-01-28** DRIVER LED 7.5W 200mA DIM PH.CUT

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch	2247U	Leading edge
Busch	6523 U	Leading edge
Busch	6513U-102	Trailing edge
Clipsal	32E450TM	Trailing edge
Clipsal*	32E450LM	Leading edge
Feller	4060.RL	Leading edge
HPM	Cat 200L	Leading edge
Legrand	Cat 400L	Trailing edge
Legrand	67083	Trailing edge
Legrand	770062	Trailing edge
NIKO	310-01900	Trailing edge
NIKO	330-00700	Trailing edge
NIKO	310-02700	Trailing edge
NIKO	310-02800	Trailing edge
OSRAM	MCU Te250	Trailing edge
Siemens	5TC8 284	Trailing edge
DIGINET	MEDM/LED Smart phase adaptive dimmer 400W	Trailing edge
CLIPSAL	32ELEDM	Trailing edge
Hager B&R	WBMD400LED	Trailing edge
V-PRO	250W MAX. GLS	Trailing edge
ELKO*	316 GLED	Leading edge
SG		Trailing edge
Hamilton	LEDIT-B100	Trailing edge
VARILIGHT	JQP401W	Trailing edge
VARILIGHT	KQP221W	Leading edge
VLTIMATE	GU6012L	Trailing edge
Hager B&R	WK060	Leading edge
SHUTTLE	SDIM-T-LED500W	Leading edge
RADIANT	LEDDIMO4-500W	Trailing edge
GIRA	238500%	Trailing /Leading edge
ABB	652300%	Leading edge
JUNG	1224	Trailing /Leading edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

\* FUNCTIONALITY AT THE MINIMUM LOAD TO BE CHECKED



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

