




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

MAGNETIC CONNECTOR
(MANDATORY)

DRIVER OPTIONS



TRIMLESS TOOL

TROPHÉES



PRODUIT

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Nom | MAGNETIC 24V TOP MICRO 38° 3000K WT |
| Référence | A4300121WT |
| Coleur | Blanc Texturé |
| RAL | 9016 |
| Catégorie | CEILING RECESSED |

SOURCE DE LUMIÈRE

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 210 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 3 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 2,1 W |
| Courant | 700 mA |
| Efficacité | 100 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 > 102.000h |

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 92% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------------------|---------|
| Driver | Inclus |
| Valeurs de puissance du système | 2,92 W |
| Tension | 24Vdc |
| Variation d'intensité | Non Dim |
| Classe d'isolation électrique | II |

D'AUTRES DONNÉES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veillez consulter |
| Poids | 20 g |
| Poids avec emballage | 45 g |
| Dimensions de l'emballage | 112 x 80 x 32 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Polycarbonate |

Top Magnetic est la version de Top pour des applications encastrées. Sa taille compacte fait de Top une solution idéale pour les projets dans lesquels une présence discrète du luminaire dans la scène est recherchée. Formellement, c'est un design aux lignes pures et à l'esthétique architecturale.

DIAGRAMME POLAIRE




DIAGRAMME CONIQUE



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | -2.3 | -1.7 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | -2.2 | -1.5 | -1.9 | -1.3 | -1.1 |
| | 3H | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |
| | 4H | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
| | 6H | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 6.8 |
| | 8H | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 8.0 |
| 4H | 12H | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 9.3 |
| | 2H | -1.2 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | -1.1 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | 0.0 |
| | 3H | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.8 |
| | 4H | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.0 |
| | 6H | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 |
| 8H | 8H | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.7 |
| | 12H | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11.2 |
| | 4H | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.9 |
| | 6H | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.6 |
| | 8H | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.9 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 11.0 |
| 12H | 12H | 11.5 | 11.6 | 12.0 | 12.1 | 12.6 | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 12.7 |
| | 4H | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.2 |
| | 6H | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.9 |
| | 8H | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 11.4 | 10.4 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 11.5 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H | | +0.4 / -0.2 +0.9 / -0.5 +1.6 / -0.6 | | | | | +0.4 / -0.2 +0.9 / -0.4 +1.6 / -0.6 | | | | |
| Standard table | | --- | | | | | --- | | | | |
| Correction | | --- | | | | | --- | | | | |
| Summand | | --- | | | | | --- | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 210lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

MAGNETIC 24V CONNECTOR

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION




| PRODUCT | |
|-----------|--|
| Model | Magnetic connector accessory |
| Reference | A435-01- 00 W <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> |
| Category | Accessories |





| | | | P | V | D (A x B x C) |
|------------------|--------|---------------------------|------|-----|-----------------|
| 24V Power Supply | ON/OFF | 0434-01-37 | 60W | 24V | 180 x 52 x 30mm |
| | | 0433-10-22 | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |
| 220 240 | V~ | TO BE INSTALLED ON REMOTE | | | |



| | | P | V | D (A x B x C) | |
|------------|---|---------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 24V Dimmer |  | 0433-01-32 | DALI/PUSH | 24V | 181 x 42 x 20mm |
| | | 0433-01-33 | CASAMBI | 24V | 172 x 42 x 20mm |
| | | 0434-01-64 | WIFI | 24V | 105 x 44 x 23mm |
| 24V | | TO BE INSTALLED ON REMOTE | | | |



DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm²) | CABLE LENGHT (m) |
|-----------|---------------------|------------------|
| 60 | 0,75 | 30 |
| | 1,5 | 30 |
| 100 | 0,75 | 20 |
| | 1,5 | 30 |





INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



| PRODUCT | |
|-----------|-----------------------------------|
| Model | Trimless Tool D16 X D34 MM |
| Reference | A478-00-00 |
| Category | Accessories |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

