




## DIMENSIONI



## ACCESSORI

CUSTOM & MOUNTING  
ACCESSORIES

DRIVER OPTIONS

## PRODOTTO

Nome	BRIGHT LINE HO TRIMLESS 500mm 4000K W
Articolo	A3040022W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9016
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

## SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1211 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	11,5 W
Efficienza	105 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	43%
Angolo del fascio di luce	110°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Tensione	24V
Regolazione	No Dim / DALI / Push
Classe di isolamento elettrico	III

## ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Diffusore incluso	No
Peso	580 g
Peso compresso l'imballaggio	910 g
Dimensioni dell'imballaggio	Ø100 x 585 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polycarbonato




Bright Line sotto forma di luce diffusa e di soli 3 cm, è una proposta illuminotecnica perfettamente integrata nell'architettura. Con una continuità e omogeneità di luce perfetta per tutto il suo percorso, si tratta di un prodotto che serve a designer e architetti per disegnare con il suo tratto le linee luminose, sottolineando le forme architettoniche, le guide spaziali i sensi di marcia... Composta da un sistema modulare, Bright Line può definire linee rette, giri a 90° in superfici piane. \*\*\* NOTA: Solo per installazioni in cui il profilo può essere installato prima del controsoffitto. Cartongesso di 12,5 mm di spessore.

## DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



## DIAGRAMMA CONICO



## UGR


Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X      Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.1	21.4	20.4	21.7	21.9	20.0	21.3	20.3	21.6	21.8	
	3H	21.9	23.1	22.2	23.4	23.6	21.8	23.0	22.1	23.2	23.5	
	4H	22.5	23.7	22.9	24.0	24.2	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	
	6H	23.0	24.1	23.4	24.4	24.7	22.9	23.9	23.2	24.2	24.5	
	8H	23.2	24.2	23.5	24.5	24.8	23.0	24.0	23.4	24.4	24.7	
4H	12H	23.2	24.2	23.6	24.5	24.9	23.1	24.1	23.5	24.4	24.8	
	2H	20.6	21.8	21.0	22.1	22.3	20.6	21.7	20.9	22.0	22.3	
	3H	22.6	23.6	23.0	23.9	24.3	22.5	23.5	22.9	23.8	24.2	
	4H	23.4	24.3	23.8	24.7	25.0	23.3	24.2	23.7	24.5	24.9	
	6H	24.0	24.8	24.5	25.2	25.6	23.9	24.7	24.4	25.1	25.5	
8H	8H	24.2	24.9	24.7	25.3	25.7	24.2	24.8	24.6	25.2	25.6	
	12H	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8	24.3	24.9	24.7	25.3	25.8	
	4H	23.7	24.4	24.2	24.8	25.2	23.6	24.3	24.1	24.7	25.1	
	6H	24.5	25.0	24.9	25.5	25.9	24.4	24.9	24.8	25.4	25.8	
	8H	24.8	25.2	25.2	25.7	26.2	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1	
12H	12H	24.9	25.4	25.4	25.8	26.3	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3	
	4H	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	23.7	24.3	24.1	24.7	25.1	
	6H	24.5	25.0	25.0	25.5	26.0	24.5	24.9	24.9	25.4	25.9	
8H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.2	25.3	25.7	26.2		
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		4.1					4.0					
Corrected Glare Indices referring to 1211lm Total Luminous Flux												

## GUÍA DE INSTALACIÓN





<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

		L
BRIGHT LINE Diffuser	A303-10-01	1000mm
	A303-10-02	2000mm
	A303-10-03	3000mm



BRIGHT LINE End Caps Kit	A303-10-00-   W	Thickness of each cover 2mm.
BRIGHT LINE Straight Joiner	A303-10-04	
BRIGHT LINE Power Line	A303-10-05	



COLOUR | W ☐ RAL 9016 |

MATERIAL | ☐ AL | ☐ PC |

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



---

**BRIGHT LINE Track Clamp Kit**

A219-21-20- | B |



---

**BRIGHT LINE Flush Ceiling Kit**

A219-22-06- | B |



---

**BRIGHT LINE Track Clamp Kit for M6 Rod**

A219-21-21- | B |



---

**BRIGHT LINE Suspension Kit**

A219-21-10- | B |

**SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

250mm. - 2Pcs.

500mm. - 2Pcs.

1000mm. - 2Pcs.


2000mm. - 3Pcs.

3000mm. - 4Pcs.

Corners - 4Pcs. - Two units [in the ceiling] and two units [in the wall] can be combined

COLOUR | B □ |

CONSTANT VOLTAGE  
LED POWER SUPPLY

		P	V	Max Length	Max Length H0	D
ON / OFF	<b>0433-10-22</b>	96W	24V	7000mm	3750mm	300 x 40 x 21mm
	<b>0433-10-23</b>	80W	24V	6250mm	3000mm	345 x 32 x 22mm
DALI I PUSH	<b>0433-10-24</b>	160W	24V	7000mm	5000mm	300 x 50 x 35mm

220  
240 V~



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

