




DIMENSIONI



ACCESSORI

CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES

DRIVER OPTIONS

Nome

PRODOTTO

BRIGHT LINE HO TRIMLESS 250mm 4000K W

Articolo

A3040012W

Colore

Bianco Opaco

RAL

9016

Categoria

CUSTOM SYSTEMS

Tipo

LED

Flusso luminoso lordo

605 lm

Temperatura di colore

4000 K

Stabilità cromatica

MacAdam Step 2

Indice di Riproduzione Cromatica

CRI > 90

Potenza

5,8 W

Efficienza

104 lm/W

Ore di vita del LED

L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa

43%

Angolo del fascio di luce

110°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver

Esclusi: Deve essere collocato in remoto

Tensione

24V

Regolazione

No Dim / DALI / Push

Classe di isolamento elettrico



Tenuta stagna

IP20

Wireless control

Consultare

Diffusore incluso

No

Peso

340 g

Peso compresso l'imballaggio

670 g

Dimensioni dell'imballaggio

Ø100 x 585 mm

Unità per imballaggio

1

Materiali

Alluminio / Polycarbonato



Bright Line sotto forma di luce diffusa e di soli 3 cm, è una proposta illuminotecnica perfettamente integrata nell'architettura. Con una continuità e omogeneità di luce perfetta per tutto il suo percorso, si tratta di un prodotto che serve a designer e architetti per disegnare con il suo tratto le linee luminose, sottolineando le forme architettoniche, le guide spaziali i sensi di marcia... Composta da un sistema modulare, Bright Line può definire linee rette, giri a 90° in superfici piane. *** NOTA: Solo per installazioni in cui il profilo può essere installato prima del controsoffitto. Cartongesso di 12,5 mm di spessore.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR


Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.1	21.4	20.4	21.7	21.9	20.0	21.3	20.3	21.6	21.8	
	3H	21.9	23.1	22.2	23.4	23.6	21.7	22.9	22.1	23.2	23.5	
	4H	22.5	23.7	22.9	24.0	24.2	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	
	6H	23.0	24.1	23.4	24.4	24.7	22.9	23.9	23.2	24.2	24.5	
	8H	23.1	24.2	23.5	24.5	24.8	23.0	24.0	23.4	24.4	24.7	
4H	12H	23.2	24.2	23.6	24.5	24.9	23.1	24.1	23.5	24.4	24.7	
	2H	20.6	21.8	21.0	22.1	22.3	20.5	21.7	20.9	22.0	22.2	
	3H	22.6	23.6	23.0	23.9	24.3	22.5	23.5	22.9	23.8	24.2	
	4H	23.4	24.3	23.8	24.7	25.0	23.3	24.2	23.7	24.5	24.9	
	6H	24.0	24.8	24.5	25.2	25.6	23.9	24.7	24.4	25.1	25.5	
8H	8H	24.2	24.9	24.7	25.3	25.7	24.1	24.8	24.6	25.2	25.6	
	12H	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8	24.3	24.9	24.7	25.3	25.8	
	4H	23.7	24.4	24.2	24.8	25.2	23.6	24.3	24.1	24.7	25.1	
	6H	24.5	25.0	24.9	25.5	25.9	24.4	24.9	24.8	25.4	25.8	
	8H	24.8	25.2	25.2	25.7	26.2	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1	
12H	12H	24.9	25.4	25.4	25.8	26.3	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3	
	4H	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	23.7	24.3	24.1	24.7	25.1	
	6H	24.5	25.0	25.0	25.5	26.0	24.5	24.9	24.9	25.4	25.9	
	8H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.2	25.3	25.7	26.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		6.5					6.4					
Corrected Glare Indices referring to 605lm Total Luminous Flux												

GUÍA DE INSTALACIÓN




<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>


		L
BRIGHT LINE Diffuser	A303-10-01	1000mm
	A303-10-02	2000mm
	A303-10-03	3000mm




BRIGHT LINE End Caps Kit	A303-10-00- W	Thickness of each cover 2mm.
--------------------------	-----------------	------------------------------



BRIGHT LINE Straight Joiner	A303-10-04	
-----------------------------	------------	--



BRIGHT LINE Power Line	A303-10-05	
------------------------	------------	--



COLOUR | W ☐ RAL 9016 |

MATERIAL | ☐ AL | ☐ PC |

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



BRIGHT LINE Track Clamp Kit

A219-21-20- | B |



BRIGHT LINE Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |




BRIGHT LINE Track Clamp Kit for M6 Rod

A219-21-21- | B |



BRIGHT LINE Suspension Kit

A219-21-10- | B |

**SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

250mm. - 2Pcs.

500mm. - 2Pcs.


1000mm. - 2Pcs.


2000mm. - 3Pcs.

3000mm. - 4Pcs.

Corners - 4Pcs. - Two units [in the ceiling] and two units [in the wall] can be combined

COLOUR | B □ |

CONSTANT VOLTAGE
LED POWER SUPPLY

		P	V	Max Length	Max Length H0	D
ON / OFF	0433-10-22	96W	24V	7000mm	3750mm	300 x 40 x 21mm
 DALI I PUSH	0433-10-23	80W	24V	6250mm	3000mm	345 x 32 x 22mm
	0433-10-24	160W	24V	7000mm	5000mm	300 x 50 x 35mm

220
240 V~



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

