




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



DRIVER OPTIONS

Nome	SHOT LIGHT M SURFACE 3000K NTMG
Articolo	A3960011NTMG
Colore	Nero Strutturato-Oro metallizzato - Altri colori, consultare
RAL	Finitura metallica
Categoria	SURFACE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	690 / 940 / 1530 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	4,5 / 6,5 / 12,4 W
Corrente	140 / 200 / 350 mA
Efficienza	153 / 145 / 123 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >55.000h

Efficienza luminosa	86%
Angolo del fascio di luce	38°

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	II

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	285 g
Peso compresso l'imballaggio	340 g
Dimensioni dell'imballaggio	114 x 103 x 89 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

## PRODOTTO

SHOT LIGHT M SURFACE 3000K NTMG  
A3960011NTMG  
Nero Strutturato-Oro metallizzato - Altri colori, consultare  
Finitura metallica  
SURFACE

## SORGENTE DI LUCE

LED  
690 / 940 / 1530 lm  
3000 K  
MacAdam Step 2  
CRI>90  
4,5 / 6,5 / 12,4 W  
140 / 200 / 350 mA  
153 / 145 / 123 lm/W  
L90B10 >55.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

86%  
38°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI


Esclusi: Deve essere collocato in remoto  
No Dim / DALI  
II


## ALTRI DATI

IP20  
Consultare  
285 g  
340 g  
114 x 103 x 89 mm  
1  
Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Un apparecchio di superficie concepito come un discreto punto di luce sul soffitto che nasconde alla vista il punto d'origine dell'illuminazione e il cui intento è quello di offrire il maggior comfort visivo. Perciò, è dotato di uno schermo anti-accecamento e di un micro-riflettore, disegnato espressamente, che genera un fascio luminoso perfettamente definito.



DRIVER OPTIONS		I	P	K	Lm
ON / OFF	<b>0434-00-36</b>	140mA	4,5W	2700K	660
				3000K	690
				4000K	700
	<b>0434-00-37</b>	200mA	6,5W	2700K	910
				3000K	940
				4000K	960
	<b>0434-00-39</b>	350mA	12,4W	2700K	1470
				3000K	1530
				4000K	1550
 DALI	<b>0434-00-79</b>	350mA	12,4W	2700K	1470
				3000K	1530
				4000K	1550

220  
240 V~

Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

