



## DIMENSIONES



## PREMIOS



|            |   |
|------------|---|
| Nombre     | BLACK FOSTER SURF 5 FLOOD DIM DALI 3000K NTMG |
| Referencia | A3204021NTMG                                  |
| Color      | Negro Texturado-Oro metalizado                |
| RAL        | Acabado metalizado                            |
| Categoría  | SURFACE                                       |

## PRODUCTO

BLACK FOSTER SURF 5 FLOOD DIM DALI 3000K NTMG

A3204021NTMG

Negro Texturado-Oro metalizado

Acabado metalizado

SURFACE

## FUENTE DE LUZ

LED

1050 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

10,5 W

700 mA

100 lm/W

L90B10 > 102.000h

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

92%

38°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

14,00 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

## OTROS DATOS

IP20

Consultar

800 g

850 g

254 x 93 x 70 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo                             | LED               |
| Flujo Luminoso                   | 1050 lm           |
| Temperatura de color             | 3000 K            |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 3    |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90          |
| Potencia                         | 10,5 W            |
| Corriente                        | 700 mA            |
| Eficacia                         | 100 lm/W          |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 > 102.000h |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica   | 92% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Driver                       | Incluido                 |
| Potencia del sistema         | 14,00 W                  |
| Tensión                      | 220V/240V                |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                 |
| Regulación                   | DALI                     |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Estanqueidad          | IP20  |
| Control inalámbrico   | Consultar   |
| Peso                  | 800 g   |
| Peso con embalaje     | 850 g   |
| Dimensiones embalaje  | 254 x 93 x 70 mm  |
| Unidades por embalaje | 1   |
| Materiales            | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |

Black Foster Surface es la luminaria que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a un sistema lineal de aplicación en superficie. Black Foster adquiere una presencia liviana en el interiorismo gracias a su pequeño tamaño y a su bajísimo deslumbramiento, que le ayuda a no adquirir demasiado protagonismo.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |  |       |       |       |       |   |       |       |       |       |
|--|-----|--|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| ρ Ceiling  |     | 70   | 70    | 50    | 50    | 30    | 70                                      | 70    | 50    | 50    | 30    |
| ρ Walls  |     | 50   | 30    | 50    | 30    | 30    | 50                                      | 30    | 50    | 30    | 30    |
| ρ Floor  |     | 20   | 20    | 20    | 20    | 20    | 20                                      | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Room Size X Y  |     | Viewing direction at right angles to lamp axis |       |       |       |       | Viewing direction parallel to lamp axis |       |       |       |       |
| 2H   | 2H  | -13.4  | -12.7 | -13.1 | -12.5 | -12.4 | -14.3                                   | -13.6 | -14.0 | -13.4 | -13.3 |
|  | 3H  | -7.1   | -6.5  | -6.8  | -6.3  | -6.0  | -7.0                                    | -6.4  | -6.7  | -6.1  | -5.9  |
|  | 4H  | -3.6   | -3.0  | -3.3  | -2.8  | -2.5  | -3.0                                    | -2.5  | -2.7  | -2.2  | -2.0  |
|  | 6H  | 0.1  | 0.6   | 0.4   | 0.8   | 1.1   | 0.4                                     | 0.9   | 0.8   | 1.2   | 1.5   |
|  | 8H  | 1.9  | 2.4   | 2.2   | 2.7   | 3.0   | 2.2                                     | 2.7   | 2.6   | 3.0   | 3.3   |
| 4H   | 12H | 3.9  | 4.4   | 4.3   | 4.7   | 5.0   | 4.3                                     | 4.7   | 4.6   | 5.0   | 5.3   |
|  | 2H  | -10.8  | -10.3 | -10.5 | -10.0 | -9.8  | -11.2                                   | -10.7 | -10.9 | -10.4 | -10.1 |
|  | 3H  | -4.9   | -4.4  | -4.5  | -4.1  | -3.8  | -4.7                                    | -4.2  | -4.3  | -3.9  | -3.6  |
|  | 4H  | -1.4   | -1.1  | -1.1  | -0.7  | -0.4  | -1.0                                    | -0.6  | -0.6  | -0.3  | 0.1   |
|  | 6H  | 2.1  | 2.5   | 2.5   | 2.8   | 3.2   | 2.4                                     | 2.8   | 2.8   | 3.1   | 3.5   |
| 8H   | 8H  | 4.0  | 4.3   | 4.4   | 4.7   | 5.1   | 4.3                                     | 4.6   | 4.7   | 4.9   | 5.3   |
|  | 12H | 6.0  | 6.3   | 6.5   | 6.7   | 7.1   | 6.4                                     | 6.6   | 6.8   | 7.0   | 7.4   |
|  | 4H  | 0.1  | 0.4   | 0.5   | 0.8   | 1.2   | 0.4                                     | 0.7   | 0.8   | 1.1   | 1.5   |
| 12H  | 6H  | 3.7  | 4.0   | 4.2   | 4.4   | 4.8   | 4.0                                     | 4.2   | 4.4   | 4.6   | 5.0   |
|  | 8H  | 5.7  | 5.9   | 6.2   | 6.3   | 6.8   | 5.9                                     | 6.1   | 6.4   | 6.5   | 7.0   |
|  | 12H | 7.9  | 8.0   | 8.4   | 8.5   | 9.0   | 8.1                                     | 8.3   | 8.6   | 8.8   | 9.2   |
| 12H  | 4H  | 0.6  | 0.9   | 1.0   | 1.3   | 1.7   | 0.9                                     | 1.1   | 1.3   | 1.5   | 1.9   |
|  | 6H  | 4.3  | 4.5   | 4.8   | 5.0   | 5.4   | 4.5                                     | 4.7   | 5.0   | 5.1   | 5.6   |
|  | 8H  | 6.4  | 6.6   | 6.9   | 7.0   | 7.5   | 6.6                                     | 6.7   | 7.1   | 7.2   | 7.7   |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |  |       |       |       |       |   |       |       |       |       |
| S = 1.0H   |     | +0.9 / -0.3                                    |       |       |       |       | +1.3 / -0.4                             |       |       |       |       |
| S = 1.5H   |     | +1.9 / -0.6                                    |       |       |       |       | +2.7 / -0.7                             |       |       |       |       |
| S = 2.0H   |     | +3.1 / -0.8                                    |       |       |       |       | +4.2 / -1.0                             |       |       |       |       |
| Standard table Correction Summand                                |     | ---  |       |       |       |       | ---                                     |       |       |       |       |
| Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux  |     |  |       |       |       |       |   |       |       |       |       |



DRIVER

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 0000-74-75 | DRIVER LED 15W 700mA DIM PH.CUT |
|------------|---------------------------------|

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number                | Dimming Type  |
|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Berker               | 2874                        | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6513 U-102                  | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6523 U-102                  | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6523 UR-103                 | Trailing edge |
| Clipsal              | 32E450UDM                   | Trailing edge |
| Egant                | U327                        | Trailing edge |
| Etman                | ETM321P                     | Trailing edge |
| Etman                | ETM322P                     | Trailing edge |
| HZC Electric         | AU-P3                       | Trailing edge |
| Jung                 | 225 TDE                     | Trailing edge |
| Jung                 | LB-Management               | Trailing edge |
| Legrand HPM          | CAT400T                     | Trailing edge |
| Merten               | SBD200LED<br>(MEG5134-0000) | Trailing edge |
| Niko                 | 310-0190 X                  | Trailing edge |
| Schneider            | CCTSE12011                  | Trailing edge |
| Schneider            | SBD315RC                    | Leading edge  |
| Casambi              | CBU-TED                     | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

