Fit 48V

ARKOSLIGHT

DIMENSIONI



ACCESSORI

ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

TRACK 48V OPTIONS

PRODOTTO	
Nome	FIT 50 48V FLOOD 3000K GW
Articolo	A3460131GW
Colore	Oro - Binario Bianco
RAL	Vernice di nanoparticelle metalliche
Categoria	TRACKLIGHTS
SORGENTE DI LUCE	
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1180 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	12 W
Corrente	1050 mA
Efficienza	93 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >108.000h
APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI	
Efficienza luminosa	79%
Angolo del fascio di luce	50°
APPARECCHIO | DATI ELETTRICI	
Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	12,63 W
Tensione	48Vdc
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	
ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	360°
Tipo di binario	Track 48V
Peso	350 g
Peso compresso l'imballaggio	455 g
Dimensioni dell'imballaggio	218 x 195 x 62 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

CE

Proiettore disegnato per applicazioni su binario di basso voltaggio disponibile in cinque dimensioni (Ø50, Ø35, Ø35 Double, Ø20 y Ø20 Double). Dalla geometria cilindrica e dalle forme essenziali, si distingue per minimalismo estetico e alta funzionalità, grazie alla possibilità di orientarlo in tutte le direzioni. Il perimetro in nero e l'accessorio a nido d'ape accentuano l'effetto antiabbagliante.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

NIDO D'API ANTI-ABBAGLIAMENTO

ARKOSLIGHT®



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A346-00-00
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*





TRACK 48V TRIMLESS

TRACK 48V TRIMLESS **1m**	**A338-01-00- | N | WT |**
TRACK 48V TRIMLESS **2m**	**A338-02-00- | N | WT |**
TRACK 48V TRIMLESS **3m**	**A338-03-00- | N | WT |**
TRACK 48V TRIMLESS **Corner 90º One Plane**	**A338-06-00- | N | WT |**
TRACK 48V TRIMLESS **Corner 90º Two Planes**	**A338-07-00- | N | WT |**

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm.
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING.

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/tgGsQdaYe-w

TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90º One Plane



*Electrical connection not included

TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90º Two Planes



*Electrical connection not included



TRACK 48V SURFACE

TRACK 48V SURFACE **1m**	**A338-11-00- | NT | WT |**
TRACK 48V SURFACE **2m**	**A338-12-00- | NT | WT |**
TRACK 48V SURFACE **3m**	**A338-13-00- | NT | WT |**
TRACK 48V SURFACE **Corner 90º One Plane**	**A338-14-00- | NT | WT |**

TRACK 48V SURFACE
Corner 90º One Plane



Electrical connection not included
Straight joiner included



DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
POWER (W)	**CABLE SECTION** (mm^2)	**TRACK LENGHT** (m)			
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	**0434-01-61* | N |**	100W	48V	298 x 16 x 19 mm
	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18 mm

220 240 V ~

*To be installed inside the track.



COLOUR | **N** ■ RAL 9005 | **NT** ■ RAL 9005 | **WT** □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

ALL 48V TRACK



Live-End Connector 48V

A338-00-01- | W | N |



L-JOINT Connector 48V

A338-00-12- | W | N |



Corner 90º Connector One Plane 48V

A338-00-24- | W | N |

*Not suitable for trimless version



Central Connector 48V

A338-00-02- | W | N |



Wireless Control 48V

0434-01-31- | W | N | Casambi/AAG Stucchi App



Cover Gap 1m 48V

A338-00-30- | N | W |

TRIMLESS 48V

Trimless T-Bracket 48V

A338-00-03



Trimless Long T-Bracket 48V

A338-00-04



Trimless Straight Joiner 48V (2 Units)

A338-00-05- | WT | N |



Trimless Plaster Installation Guard 1m 48V

A338-00-21

Trimless Clamp for M6 ROD 48V

A338-00-09

*See accessories quantities

Trimless Track Clamp 48V

A338-00-10

*See accessories quantities



Trimless Suspension Kit 48V

A338-00-08

*See accessories quantities

*** SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

1000mm - 2 Pcs.
2000mm - 3 Pcs.
3000mm - 4 Pcs.

COLOUR | **N** ■ RAL 9005 | **W** □ RAL 9016 | **NT** ■ RAL 9005 | **WT** □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

TRIMLESS, SURFACE & SUSPENSION 48V

End 48V

A338-00-06- | **WT** | **NT** |

End feed 48V

A338-00-07- | **WT** | **NT** |

SURFACE, SUSPENSION 48V



Surface Straight Joiner 48V

A338-00-11

SURFACE 48V



TRACK 48V Power Supply Case

A338-00-29- | **NT** | **WT** | 150 W

220 240 V ~ INCL

*To be installed aside 48V Surface Tracks

SUSPENSION 48V



Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | **NT** | **WT** | 150 W NO DIM

A338-00-26- | **NT** | **WT** | 150 W DIM

220 240 V ~ INCL



Suspension Kit 48V (2 units)

A338-00-15- | **WT** | **NT** |



Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | **W** | **N** | NO DIM

A338-00-17- | **W** | **N** | DIM

For remote power supply

A338-00-27- | **W** | **N** | NO DIM

A338-00-28- | **W** | **N** | DIM

For power supply inside the track

WIRE TRIMLESS ACCESSORIES



FEED

MAINS TRIMLESS*

A023-00-01- | **W** | **N** | NO DIM

MAINS THICK TRIMLESS*

A023-00-02- | **W** | **N** | DIM

REMOTE INCL Ø20



FASTENING

STEEL CABLE TRIMLESS*

A023-00-05- | **W** | **N** |

INCL Ø20

MAINS TRIMLESS

MAINS THICK TRIMLESS

STEEL CABLE TRIMLESS

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

COLOUR | **N** ■ RAL 9005 | **W** □ RAL 9016 | **NT** ■ RAL 9005 | **WT** □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

ECODESIGN AND ENERGY LABELLING

ARKOSLIGHT®



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE