




DIMENSIONES



Nombre	SHOT LIGHT S SURFACE 25 FLOOD DIM PH.CUT 4000K WT
Referencia	A4930512WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE
Tipo	LED
Flujo Luminoso	720 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI >90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	120 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia Lumínica	89%
Ángulo del haz de luz	40°
Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,28 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Recorte de Fase - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>
Estanqueidad	IP20
Peso	410 g
Peso con embalaje	475 g
Dimensiones embalaje	270 x 79 x 79 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

PRODUCTO

SHOT LIGHT S SURFACE 25 FLOOD DIM PH.CUT 4000K WT
A4930512WT
Blanco Texturado
9016
SURFACE

FUENTE DE LUZ

LED
720 lm
4000 K
MacAdam Step 2
CRI >90
6 W
500 mA
120 lm/W
L80B10 >60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

89%
40°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido
8,28 W
220V/240V
50/60 Hz
Recorte de Fase - Otros DIM, consultar

OTROS DATOS

IP20
410 g
475 g
270 x 79 x 79 mm
1
Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Una luminaria de superficie concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-4.3	-3.7	-4.0	-3.5	-3.3	-4.1	-3.5	-3.9	-3.3	-3.1		
	3H	-1.0	-0.4	-0.7	-0.2	0.0	-0.7	-0.1	-0.4	0.1	0.3		
	4H	1.1	1.6	1.4	1.9	2.1	1.3	1.8	1.6	2.1	2.3		
	6H	3.2	3.7	3.5	3.9	4.2	3.4	3.9	3.7	4.2	4.5		
	8H	4.2	4.6	4.5	4.9	5.2	4.6	5.1	4.9	5.4	5.7		
4H	12H	5.6	6.0	5.9	6.3	6.6	6.0	6.4	6.3	6.7	7.0		
	2H	-3.3	-2.8	-3.0	-2.5	-2.3	-3.2	-2.7	-2.9	-2.4	-2.2		
	3H	0.4	0.8	0.7	1.1	1.4	0.6	1.0	0.9	1.3	1.6		
	4H	2.5	2.9	2.9	3.2	3.6	2.7	3.1	3.1	3.4	3.7		
	6H	4.8	5.1	5.2	5.5	5.8	5.0	5.3	5.4	5.7	6.1		
8H	8H	5.9	6.2	6.3	6.6	7.0	6.3	6.6	6.7	7.0	7.4		
	12H	7.4	7.7	7.9	8.1	8.5	7.8	8.1	8.2	8.5	8.9		
	4H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6		
	6H	5.9	6.1	6.4	6.5	7.0	6.1	6.3	6.6	6.8	7.2		
	8H	7.2	7.4	7.7	7.8	8.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.6		
12H	12H	8.9	9.1	9.4	9.5	10.0	9.3	9.4	9.8	9.9	10.4		
	4H	3.7	3.9	4.1	4.3	4.7	3.8	4.0	4.2	4.4	4.8		
	6H	6.3	6.4	6.7	6.9	7.3	6.4	6.6	6.9	7.0	7.5		
	8H	7.7	7.8	8.2	8.3	8.8	8.0	8.1	8.5	8.6	9.1		
	Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+1.4	-0.5			+1.2	-0.4						
S = 1.5H		+2.8	-0.7			+2.6	-0.7						
S = 2.0H		+4.3	-1.0			+4.0	-1.0						
Standard table Correction Summand													
Corrected Glare Indices referring to 720lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

