




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS

## PRODUCTO

Nombre	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 15 FLOOD 2700K WTW
Referencia	A4806000WTW
Color	Blanco Texturado - Blanco
RAL	9016
Categoría	SURFACE

## FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	2850 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	31,5 W
Corriente	700 mA
Eficacia	90,48 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Luminica	92%
Ángulo del haz de luz	38°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim / DALI
Clase de seguridad eléctrica	II

## OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Peso	1040 g
Peso con embalaje	1140 g
Dimensiones embalaje	298 x 77 x 44 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Un rasgo modesto en el espacio. Black Foster Surface Remote apuesta por el uso de un driver remoto permitiendo minimizar su perfil hasta lo indispensable para integrar su sistema óptico de luz invisible.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-14.1	-13.4	-13.8	-13.3	-13.1	-15.0	-14.3	-14.7	-14.1	-13.9
	3H	-7.8	-7.2	-7.5	-7.0	-6.7	-7.6	-7.1	-7.4	-6.8	-6.6
	4H	-4.3	-3.7	-4.0	-3.5	-3.2	-3.7	-3.2	-3.4	-2.9	-2.7
	6H	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.4	-0.3	0.3	0.1	0.5	0.8
	8H	1.2	1.7	1.6	2.0	2.3	1.5	2.0	1.9	2.3	2.6
	12H	3.2	3.7	3.6	4.0	4.3	3.6	4.0	3.9	4.3	4.7
4H	2H	-11.5	-11.0	-11.2	-10.7	-10.5	-11.9	-11.3	-11.6	-11.1	-10.8
	3H	-5.5	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5	-5.4	-4.9	-5.0	-4.6	-4.3
	4H	-2.1	-1.7	-1.7	-1.4	-1.1	-1.7	-1.3	-1.3	-1.0	-0.6
	6H	1.4	1.8	1.8	2.1	2.5	1.7	2.1	2.1	2.4	2.8
	8H	3.3	3.6	3.7	4.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.2	4.7
	12H	5.4	5.6	5.8	6.0	6.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.7
8H	4H	-0.6	-0.3	-0.2	0.1	0.5	-0.3	-0.0	0.1	0.4	0.8
	6H	3.1	3.3	3.5	3.7	4.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.3
	8H	5.0	5.2	5.5	5.7	6.1	5.2	5.4	5.7	5.8	6.3
	12H	7.2	7.3	7.7	7.8	8.3	7.5	7.6	7.9	8.1	8.6
12H	4H	-0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.2
	6H	3.7	3.8	4.1	4.3	4.7	3.8	4.0	4.3	4.4	4.9
	8H	5.7	5.9	6.2	6.3	6.8	5.9	6.0	6.4	6.5	7.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.9 / -0.3 +1.9 / -0.6 +3.1 / -0.8					+1.3 / -0.4 +2.7 / -0.7 +4.2 / -1.0				
Standard table		---					---				
Correction		---					---				
Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 2850lm Total Luminous Flux											



DRIVER OPTIONS*		Black Foster Surface Remote 3	Black Foster Surface Remote 5	Black Foster Surface Remote 10	Black Foster Surface Remote 15
 NO DIM	0434-00-40	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-43	1 to 6	1 to 3	1	1
 DIM DALI	0434-00-46	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-25	1 to 6	1 to 3	1	1
220 240 V~		* Driver must be placed on remote			



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

