



DIMENSIONS



Nom	BLACK FOSTER S TRI 4 FLOOD DIM PUSH 4000K N
Référence	A4854312N
Couleur	Noir
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

BLACK FOSTER S TRI 4 FLOOD DIM PUSH 4000K N

A4854312N

Noir

9005

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

2880 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

24 W

500 mA

120 lm/W

L90B10 > 102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

89%

40°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

27,49 W

220V/240V

50/60 Hz

Push



D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Veuillez consulter

70 x 256 mm

595 g

720 g

308 x 170 73 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Cette nouvelle version vient s'ajouter à la famille Black Foster, avec les mêmes traits de pureté, légèreté et discrétion inhérents à son design et à la technologie «The Invisible BlackD». D'une taille légèrement supérieure à l'original, il présente un meilleur flux lumineux. Il est disponible en version Recessed et Trimless.

DIAGRAMME POLAIRE





DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	0.5	1.2	0.8	1.4	1.5	0.7	1.3	0.9	1.5	1.7	
	3H	3.8	4.4	4.1	4.6	4.8	4.1	4.7	4.4	4.9	5.2	
	4H	5.9	6.4	6.2	6.7	6.9	6.1	6.6	6.4	6.9	7.1	
	6H	8.0	8.5	8.3	8.8	9.0	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	
	8H	9.0	9.5	9.3	9.8	10.0	9.4	9.9	9.7	10.2	10.5	
4H	12H	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	10.8	11.2	11.1	11.5	11.9	
	2H	1.5	2.1	1.8	2.3	2.6	1.6	2.2	1.9	2.4	2.7	
	3H	5.2	5.6	5.5	5.9	6.3	5.4	5.8	5.7	6.1	6.5	
	4H	7.3	7.7	7.7	8.0	8.4	7.5	7.9	7.9	8.2	8.6	
	6H	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	9.8	10.2	10.2	10.5	10.9	
8H	8H	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	12H	12.2	12.5	12.7	12.9	13.3	12.6	12.9	13.1	13.3	13.7	
	4H	8.2	8.5	8.6	8.9	9.3	8.4	8.6	8.8	9.0	9.4	
	6H	10.7	10.9	11.2	11.4	11.8	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	
	8H	12.0	12.2	12.5	12.7	13.1	12.4	12.5	12.8	13.0	13.4	
12H	12H	13.8	13.9	14.2	14.4	14.9	14.1	14.2	14.6	14.7	15.2	
	4H	8.5	8.7	8.9	9.1	9.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.7	
	6H	11.1	11.2	11.5	11.7	12.2	11.2	11.4	11.7	11.9	12.3	
	8H	12.5	12.7	13.0	13.1	13.6	12.8	12.9	13.3	13.4	13.9	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+1.4 / -0.5					+1.2 / -0.4					
S = 1.5H		+2.8 / -0.7					+2.6 / -0.7					
S = 2.0H		+4.3 / -1.0					+4.0 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 2880lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

