



DIMENSIONS



ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

PRODUIT

Nom	FIT 35 SURFACE DIM PH.CUT SPOT 2700K WT
Référence	A3453510WT
Couleur	Blanc Texturé
Couleur de la base	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	620 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5,5 W
Courant	500 mA
Efficacité	107 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 108.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	85%
Angle du faisceau lumineux	20°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	7,64 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Angle de basculement	90°
Angle de rotation	355°
Poids	470 g
Poids avec emballage	555 g
Dimensions de l'emballage	168 x 160 x 68 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Fit 35 Surface est un projecteur de surface polyvalente à géométrie rationnelle. Son amplitude de mouvement permet d'éclairer les espaces, tout en gardant une esthétique contemporaine et minimaliste.

DIAGRAMME POLAIRE





DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	7.1	7.8	7.4	8.0	8.2	8.4	9.1	8.7	9.3	9.5	10.4
	3H	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	9.3	9.9	9.6	10.1	10.4	10.4
	4H	10.8	11.3	11.1	11.6	11.8	11.0	11.6	11.3	11.8	12.1	12.1
	6H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.5	12.1	11.9	12.3	12.6	12.6
	8H	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9	11.6	12.1	12.0	12.4	12.7	12.7
	12H	11.9	12.3	12.2	12.6	13.0	12.8	13.3	13.2	13.6	13.9	13.9
4H	2H	7.9	8.5	8.2	8.7	9.0	8.9	9.5	9.2	9.7	10.0	10.0
	3H	9.6	10.1	9.9	10.4	10.7	9.8	10.3	10.1	10.6	10.9	10.9
	4H	11.6	12.0	12.0	12.3	12.7	11.7	12.1	12.0	12.4	12.7	12.7
	6H	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8	12.4	12.7	12.8	13.1	13.5	13.5
	8H	12.9	13.2	13.3	13.5	13.9	12.5	12.8	13.0	13.2	13.6	13.6
	12H	13.0	13.3	13.5	13.7	14.1	14.1	14.3	14.5	14.7	15.1	15.1
8H	4H	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2	12.2	12.5	12.6	12.8	13.2	13.2
	6H	13.2	13.4	13.6	13.8	14.3	12.9	13.1	13.3	13.5	14.0	14.0
	8H	13.4	13.6	13.8	14.0	14.5	13.2	13.3	13.6	13.8	14.2	14.2
	12H	13.7	13.9	14.2	14.3	14.8	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2	16.2
12H	4H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.2	12.2	12.4	12.6	12.8	13.2	13.2
	6H	13.2	13.4	13.7	13.8	14.3	12.9	13.1	13.4	13.5	14.0	14.0
	8H	13.5	13.6	14.0	14.1	14.6	13.3	13.5	13.8	13.9	14.4	14.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -0.8					+1.4 / -0.7					
S = 1.5H		+3.4 / -1.4					+2.9 / -1.1					
S = 2.0H		+5.1 / -2.0					+4.5 / -2.4					
Standard table		BK03					BK04					
Correction		-2.3					-1.5					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 590lm Total Luminous Flux												




DRIVER

0000-94-44	DRIVER PHASE CUT 7W 500mA
------------	---------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Etman (EGANT)	U321V2	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A345-00-00
Category	Accessories
N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.	



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

