




## DIMENSIONS



## TROPHÉES



## PRODUIT

Nom	PUCK M 4000K MC
Référence	A2511002MC
Couleur	Cuivre métallique
RAL	Bain électrolytique
Catégorie	SURFACE

## SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	880 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10 W
Efficacité	88 lm/W
Durée de vie de la LED	L70B10 > 50.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	38°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	10 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	⚡

## D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Poids	315 g
Poids avec emballage	360 g
Dimensions de l'emballage	112 x 100 x 60 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic
Test de fil incandescent	960°C




Puck est le luminaire qui, pour sa fonction, son angle d'ouverture et son flux lumineux, permet d'obtenir, en une seule pièce de surface, le résultat des luminaires à encastrer classiques équipés d'une lampe dichroïque. Puck a été conçu pour assumer une fonction d'éclairage général tout en préservant la discrétion dans les espaces ne permettant pas l'encastrement des appareils au plafond, grâce à son format ultra-compact.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	9.3	10.0	9.6	10.2	10.4	9.3	10.0	9.6	10.2	10.4	
	3H	10.5	11.2	10.8	11.4	11.6	10.6	11.2	10.8	11.4	11.7	
	4H	11.7	12.3	12.0	12.6	12.8	11.8	12.4	12.1	12.6	12.9	
	6H	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7	
	8H	12.8	13.4	13.2	13.7	14.0	12.9	13.4	13.2	13.7	14.0	
4H	12H	13.1	13.6	13.4	13.9	14.2	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3	
	2H	9.6	10.2	9.9	10.4	10.7	9.6	10.2	9.9	10.5	10.7	
	3H	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	11.3	11.9	11.7	12.2	12.5	
	4H	12.7	13.2	13.1	13.5	13.9	12.8	13.2	13.1	13.5	13.9	
	6H	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	13.8	14.1	14.2	14.5	14.9	
8H	8H	14.1	14.4	14.5	14.8	15.2	14.1	14.5	14.6	14.8	15.2	
	12H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	14.5	14.7	14.9	15.1	15.6	
	4H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	13.2	13.6	13.7	14.0	14.4	
	6H	14.4	14.6	14.8	15.1	15.5	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	
	8H	14.8	15.0	15.3	15.5	15.9	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	
12H	12H	15.2	15.4	15.7	15.9	16.4	15.3	15.5	15.8	15.9	16.4	
	4H	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	
	6H	14.5	14.7	15.0	15.1	15.6	14.5	14.7	15.0	15.2	15.6	
	8H	15.0	15.2	15.5	15.6	16.1	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.1 / -2.3					+2.2 / -2.3					
S = 1.5H		+4.3 / -2.8					+4.3 / -2.8					
S = 2.0H		+6.1 / -3.3					+6.1 / -3.3					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		-1.0					-0.9					
Corrected Glare Indices referring to 880lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

