



## DIMENSIONI



Nome	BLACK FOSTER S TRI 2 FLOOD DIM DALI 3000K N
Articolo	A4852211N
Colore	Nero
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

## PRODOTTO

BLACK FOSTER S TRI 2 FLOOD DIM DALI 3000K N

A4852211N

Nero

9005

CEILING RECESSED

## SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1340 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	12 W
Corrente	500 mA
Efficienza	112 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	89%
Angolo del fascio di luce	40°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	14,41 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

## ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	70 x 132 mm
Peso	370 g
Peso compresso l'imballaggio	470 g
Dimensioni dell'imballaggio	190 x 178 x 73 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato




Questa nuova versione che viene ad aggiungersi alla famiglia Black Foster possiede i tratti tipici di purezza, leggerezza e discrezione intrinseci al suo design e alla sua tecnologia "The Invisible Black". Ha delle dimensioni leggermente maggiori rispetto all'originale, pertanto offre una maggior performance luminosa. È disponibile in versione recessed e trimless.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-2.1	-1.5	-1.9	-1.3	-1.1	-2.0	-1.3	-1.7	-1.2	-1.0	-1.0
	3H	1.1	1.7	1.4	2.0	2.2	1.5	2.0	1.7	2.3	2.5	2.5
	4H	3.2	3.8	3.5	4.0	4.3	3.4	4.0	3.7	4.2	4.5	4.5
	6H	5.3	5.8	5.6	6.1	6.4	5.6	6.1	5.9	6.3	6.6	6.6
	8H	6.3	6.8	6.7	7.1	7.4	6.7	7.2	7.1	7.5	7.8	7.8
4H	12H	7.7	8.2	8.1	8.5	8.8	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2	9.2
	2H	-1.2	-0.6	-0.9	-0.4	-0.1	-1.1	-0.5	-0.8	-0.3	0.0	0.0
	3H	2.5	3.0	2.9	3.3	3.6	2.7	3.2	3.1	3.5	3.8	3.8
	4H	4.7	5.1	5.0	5.4	5.7	4.8	5.2	5.2	5.6	5.9	5.9
	6H	6.9	7.3	7.3	7.6	8.0	7.2	7.5	7.6	7.9	8.2	8.2
8H	8H	8.1	8.4	8.5	8.7	9.1	8.5	8.7	8.9	9.1	9.5	9.5
	12H	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	10.0	10.2	10.4	10.6	11.0	11.0
	4H	5.6	5.8	6.0	6.2	6.6	5.7	6.0	6.1	6.4	6.8	6.8
	6H	8.1	8.3	8.5	8.7	9.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.4	9.4
	8H	9.4	9.6	9.9	10.0	10.5	9.7	9.9	10.2	10.3	10.8	10.8
12H	12H	11.1	11.2	11.6	11.7	12.2	11.4	11.6	11.9	12.0	12.5	12.5
	4H	5.8	6.1	6.2	6.5	6.9	5.9	6.2	6.4	6.6	7.0	7.0
	6H	8.4	8.6	8.9	9.0	9.5	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	9.7
8H	9.9	10.0	10.3	10.5	11.0	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	11.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.4 / -0.5					+1.2 / -0.4					
S = 1.5H		+2.8 / -0.7					+2.6 / -0.7					
S = 2.0H		+4.3 / -1.0					+4.0 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1340lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

