



DIMENSIONI



	Nome
	Articolo
	Colore
	RAL
	Categoria

PRODOTTO

FOX MINI 3 DIM DALI 3000K W

A2180341W

Bianco Opaco

Colore simile al RAL 9016

CEILING RECESSED

	Tipo
	Flusso luminoso lordo
	Temperatura di colore
	Stabilità cromatica
	Indice di Riproduzione Cromatica
	Potenza
	Corrente
	Efficienza
	Ore di vita del LED

SORGENTE DI LUCE

LED

1300 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

10 W

700 mA

130 lm/W

L80B10 > 60.000h

	Efficienza luminosa
	Angolo del fascio di luce

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

66%

111°

	Driver
	Valori di potenza del sistema
	Tensione
	Frequenza
	Regolazione
	Classe di isolamento elettrico

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

11,49 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

☐

	Tenuta stagna
	Wireless control
	Alimentazione di emergenza
	Resistenza agli urti
	Misure di incasso
	Peso
	Peso compresso l'imballaggio
	Dimensioni dell'imballaggio
	Unità per imballaggio
	Materiali

ALTRI DATI

IP54

Consultare

Consultare

IK10

Ø122 mm

335 g

435,2 g

366 x 189 x 468 mm

1

Polycarbonato / Polycarbonato Opaco




Fox è la lampada da incasso rotonda da soffitto, con una cornice extra-platta. La delicatezza del telaio la avvicina all'effetto 'trimless', quando la luce è accesa. Alta tenuta, resistente agli impatti e alla corrosione. Adeguata per l'installazione in zone vicine al mare.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.3	24.6	23.6	24.8	25.1	23.3	24.6	23.6	24.8	25.1	25.1
	3H	25.0	26.2	25.3	26.4	26.7	25.0	26.2	25.3	26.4	26.7	26.7
	4H	25.6	26.7	25.9	27.0	27.3	25.6	26.7	25.9	27.0	27.3	27.3
	6H	26.0	27.0	26.3	27.3	27.6	26.0	27.0	26.3	27.3	27.6	27.6
	8H	26.1	27.1	26.4	27.4	27.7	26.1	27.1	26.4	27.4	27.7	27.7
	12H	26.1	27.1	26.5	27.4	27.8	26.1	27.1	26.5	27.4	27.8	27.8
4H	2H	23.8	25.0	24.2	25.2	25.5	23.8	25.0	24.2	25.2	25.5	25.5
	3H	25.7	26.7	26.1	27.0	27.4	25.7	26.7	26.1	27.0	27.4	27.4
	4H	26.5	27.3	26.9	27.7	28.1	26.5	27.3	26.9	27.7	28.1	28.1
	6H	27.0	27.7	27.4	28.1	28.5	27.0	27.7	27.4	28.1	28.5	28.5
	8H	27.1	27.8	27.6	28.2	28.7	27.1	27.8	27.6	28.2	28.7	28.7
	12H	27.2	27.9	27.7	28.3	28.7	27.2	27.9	27.7	28.3	28.7	28.7
8H	4H	26.7	27.4	27.2	27.8	28.2	26.7	27.4	27.2	27.8	28.2	28.2
	6H	27.4	27.9	27.8	28.4	28.8	27.4	27.9	27.8	28.4	28.8	28.8
	8H	27.6	28.1	28.1	28.5	29.0	27.6	28.1	28.1	28.5	29.0	29.0
	12H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	29.1
12H	4H	26.8	27.4	27.2	27.8	28.2	26.8	27.4	27.2	27.8	28.2	28.2
	6H	27.4	27.9	27.9	28.4	28.9	27.4	27.9	27.9	28.4	28.9	28.9
	8H	27.7	28.1	28.2	28.6	29.1	27.7	28.1	28.2	28.6	29.1	29.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		7.8					7.8					
Corrected Glare Indices referring to 1300lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

