




DIMENSIONI



Nome	LENS LIGHT 2700K W
Articolo	A4690100W
Colore	Bianco
RAL	Colore simile al RAL 9016
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

LENS LIGHT 2700K W
A4690100W
Bianco
Colore simile al RAL 9016
CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	510 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	5,7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	89 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 108.000h

SORGENTE DI LUCE

LED
510 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
5,7 W
500 mA
89 lm/W
L90B10 > 108.000h

Efficienza luminosa	82%
Angolo del fascio di luce	12°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

82%
12°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	6,95 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso
6,95 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim - Altri DIM, consultare

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø38 mm
Peso	135 g
Peso compresso l'imballaggio	185 g
Dimensioni dell'imballaggio	198 x 82 x 70 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato

ALTRI DATI

IP20
Consultare
Ø38 mm
135 g
185 g
198 x 82 x 70 mm
1
Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato



Il apparecchio di illuminazione compatto Lens Light bagna gli oggetti di una luce scenica, potente e concentrata, perfetta come illuminazione d'accento. Il suo design segue la linea discreta e apparentemente semplice del Shot Light, ma si arricchisce di presenza decorativa come punto luminoso diretto che esplora l'aspetto più drammatico dell'illuminazione da interni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	3.2	3.8	3.4	4.0	4.2	3.2	3.9	3.5	4.1	4.3
	3H	3.5	4.1	3.8	4.3	4.5	3.5	4.1	3.8	4.3	4.5
	4H	3.5	4.1	3.8	4.4	4.6	3.5	4.1	3.8	4.4	4.6
	6H	3.7	4.2	4.0	4.5	4.8	3.8	4.3	4.1	4.5	4.8
	8H	3.9	4.4	4.2	4.6	4.9	3.9	4.4	4.3	4.7	5.0
4H	12H	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1	4.2	4.7	4.6	5.0	5.3
	2H	3.4	3.9	3.7	4.2	4.4	3.4	4.0	3.7	4.2	4.5
	3H	3.7	4.1	4.0	4.4	4.8	3.7	4.1	4.0	4.4	4.7
	4H	3.8	4.2	4.2	4.6	4.9	3.8	4.2	4.2	4.6	4.9
	6H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	4.2	4.5	4.6	4.9	5.2
8H	8H	4.4	4.6	4.8	5.0	5.4	4.5	4.8	4.9	5.2	5.5
	12H	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0
	4H	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	3.8	4.1	4.3	4.5	4.9
	6H	4.3	4.5	4.7	4.9	5.4	4.3	4.6	4.8	5.0	5.4
	8H	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8	4.8	5.0	5.3	5.4	5.9
12H	12H	5.2	5.4	5.7	5.8	6.3	5.5	5.7	6.0	6.1	6.6
	4H	3.8	4.1	4.3	4.5	4.9	3.8	4.1	4.3	4.5	4.9
	6H	4.3	4.5	4.8	5.0	5.4	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5
	8H	4.8	5.0	5.3	5.4	5.9	4.9	5.1	5.4	5.6	6.1
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+3.6 / -7.7 +6.2 / -8.9 +8.2 / -10.3					+3.5 / -7.5 +6.2 / -8.6 +8.2 / -10.0				
Standard table		BK00					BK00				
Correction											
Summand		-3.0					-3.0				
Corrected Glare Indices referring to 510lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

