




DIMENSIONI



PREMI



PRODOTTO

Nome	PUCK M 3000K MC
Articolo	A2511001MC
Colore	Rame metallizzato
RAL	Bagno elettrolitico
Categoria	SURFACE

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	840 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	10 W
Efficienza	84 lm/W
Ore di vita del LED	L70B10 > 50.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	80%
Angolo del fascio di luce	38°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	10 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	⚡

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	315 g
Peso compresso l'imballaggio	360 g
Dimensioni dell'imballaggio	112 x 100 x 60 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico




Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	9.1	9.9	9.4	10.1	10.3	9.2	9.9	9.4	10.1	10.3	
	3H	10.4	11.0	10.7	11.3	11.5	10.4	11.1	10.7	11.3	11.5	
	4H	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7	11.6	12.2	11.9	12.5	12.7	
	6H	12.4	13.0	12.7	13.2	13.5	12.4	13.0	12.8	13.3	13.6	
	8H	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	12.7	13.3	13.1	13.6	13.8	
	12H	12.9	13.4	13.3	13.7	14.0	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	
4H	2H	9.4	10.0	9.7	10.3	10.5	9.4	10.0	9.7	10.3	10.6	
	3H	11.1	11.7	11.5	12.0	12.3	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	
	4H	12.6	13.0	12.9	13.3	13.7	12.6	13.0	13.0	13.4	13.7	
	6H	13.6	14.0	14.0	14.3	14.7	13.6	14.0	14.0	14.3	14.7	
	8H	13.9	14.3	14.3	14.6	15.0	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1	
	12H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.3	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	
8H	4H	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2	
	6H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.3	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	
	8H	14.7	14.9	15.1	15.3	15.8	14.7	14.9	15.2	15.4	15.8	
	12H	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3	
12H	4H	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2	13.1	13.4	13.6	13.8	14.2	
	6H	14.3	14.5	14.8	15.0	15.4	14.3	14.6	14.8	15.0	15.5	
	8H	14.8	15.0	15.3	15.5	16.0	14.9	15.0	15.3	15.5	16.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.1 / -2.3					+2.2 / -2.3					
S = 1.5H		+4.3 / -2.8					+4.3 / -2.8					
S = 2.0H		+6.1 / -3.3					+6.1 / -3.3					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		-1.0					-0.9					
Corrected Glare Indices referring to 840lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

