



DIMENSIONI



Nome	QUAD 3 DIM PUSH 4000K Z
Articolo	A1890322Z
Colore	Alluminio
RAL	9006
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

QUAD 3 DIM PUSH 4000K Z

A1890322Z

Alluminio

9006

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

3050 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

22 W

700 mA

139 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

76%

102°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

25,00 W

220V/240V

50/60 Hz

Push



ALTRI DATI

IP43

Consultare

Consultare

IK07

Ø205 mm

1250 g

1480,7 g

332 x 245 x 84 mm

1

Alluminio / Polimetilmetacrilato



L'eleganza di un downlight dal perimetro quadrato, combinata con la facilità d'installazione di un incasso rotondo.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.6	25.9	24.9	26.1	26.3	24.6	25.9	24.9	26.1	26.3
	3H	26.3	27.4	26.6	27.7	28.0	26.3	27.4	26.6	27.7	28.0
	4H	26.9	28.0	27.2	28.3	28.6	26.9	28.0	27.2	28.3	28.6
	6H	27.3	28.3	27.7	28.6	28.9	27.3	28.3	27.7	28.6	28.9
	8H	27.4	28.4	27.8	28.7	29.1	27.4	28.4	27.8	28.7	29.1
	12H	27.5	28.4	27.9	28.8	29.1	27.5	28.4	27.9	28.8	29.1
4H	2H	25.1	26.2	25.5	26.5	26.8	25.1	26.2	25.5	26.5	26.8
	3H	27.0	28.0	27.4	28.3	28.6	27.0	28.0	27.4	28.3	28.6
	4H	27.8	28.6	28.2	29.0	29.3	27.8	28.6	28.2	29.0	29.3
	6H	28.3	29.1	28.8	29.4	29.8	28.3	29.1	28.8	29.4	29.8
	8H	28.5	29.2	29.0	29.6	30.0	28.5	29.2	29.0	29.6	30.0
	12H	28.6	29.2	29.1	29.6	30.1	28.6	29.2	29.1	29.6	30.1
8H	4H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.5	28.1	28.7	28.5	29.1	29.5
	6H	28.7	29.3	29.2	29.7	30.2	28.7	29.3	29.2	29.7	30.2
	8H	29.0	29.5	29.5	29.9	30.4	29.0	29.5	29.5	29.9	30.4
	12H	29.2	29.6	29.7	30.1	30.6	29.2	29.6	29.7	30.1	30.6
12H	4H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.5	28.1	28.7	28.5	29.1	29.5
	6H	28.8	29.3	29.3	29.7	30.2	28.8	29.3	29.3	29.7	30.2
	8H	29.1	29.5	29.6	30.0	30.5	29.1	29.5	29.6	30.0	30.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7				
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		6.7					6.7				
Corrected Glare Indices referring to 3050lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

