




#### DIMENSIONI



#### ACCESSORI



DRIVER OPTIONS



CONCRETE BOX ACCESSORY

#### PRODOTTO

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Nome      | WALLY W/O EQ 4000K N      |
| Articolo  | A3530002N                 |
| Colore    | Nero                      |
| RAL       | Colore simile al RAL 9005 |
| Categoria | WALL, FLOOR & PORTABLE    |

#### SORGENTE DI LUCE

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flusso luminoso lordo            | 290 / 390 lm     |
| Temperatura di colore            | 4000 K           |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2   |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90         |
| Potenza                          | 2,1 / 3 W        |
| Corrente                         | 250 / 350 mA     |
| Efficienza                       | 138 / 130 lm/W   |
| Ore di vita del LED              | L90B10 > 55.000h |

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 6%  |
| Angolo del fascio di luce | 73° |

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Driver                         | Esclusi: Deve essere collocato in remoto |
| Regolazione                    | No Dim / DALI                            |
| Classe di isolamento elettrico | II                                       |

#### ALTRI DATI

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                      |
| Wireless control             | Consultare                |
| Misure di incasso            | 62 x 162 mm               |
| Peso                         | 160 g                     |
| Peso compresso l'imballaggio | 190 g                     |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 180 x 78 x 55 mm          |
| Unità per imballaggio        | 1                         |
| Materiali                    | Alluminio / Polycarbonato |



Wally è un faretto segnapasso dalle forme geometriche e architettoniche, monopezzo per ottenere un'integrazione perfetta nella parete e una transizione visiva pulita tra i piani, senza linee divisorie. La sua cornice ultrasottile gli permette di fondersi visivamente con la superficie di installazione e di illuminare corridoi, scalini e zone di passaggio con totale discrezione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE








DIAGRAMMA CONICO






## DRIVER OPTIONS\*

|   |            | P    | I     |              |
|---|------------|------|-------|--------------|
| <br>NO DIM   | 0434-01-30 | 2,1W | 250mA | 1 to 3 WALLY |
|   | 0486-04-35 | 3W   | 350mA | 1 WALLY      |
|   | 0434-00-39 | 3W   | 350mA | 1 to 4 WALLY |
| <br>DIM DALI | 0434-01-29 | 2,1W | 250mA | 1 to 3 WALLY |
|   | 0434-00-79 | 3W   | 350mA | 1 to 4 WALLY |

220  
240 V~

Driver must be placed on remote



| PRODUCT   |                              |
|-----------|------------------------------|
| Model     | Wally Concrete box Accessory |
| Reference | A353-90-00                   |
| Category  | Accessories                  |



185 X 85

La cassa ausiliaria per il Wally ne permette l'incasso in pareti di costruzione. (Non è necessaria per l'installazione in cartongesso).

Si può richiedere l'accessorio indipendentemente per applicare il Wally in seguito, a lavori completati.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

