# Magnetic 24V System

ARKOSLIGHT

## DIMENSIONI




## ACCESSORI

MAGNETIC CONNECTOR (MANDATORY)

DRIVER OPTIONS

TRIMLESS TOOL

## PREMI

2022 TOP DESIGN EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2022

FX DESIGN AWARDS INTERNATIONAL SHORTLIST 2022

| | PRODOTTO |
|---|---|
| Nome | MAGNETIC 24V FIT 27 22º 3000K G |
| Articolo | A4320111G |
| Colore | Oro |
| RAL | Vernice di nanoparticelle metalliche |
| Categoria | CEILING RECESSED |

| | SORGENTE DI LUCE |
|---|---|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 470 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90 |
| Potenza | 4,5 W |
| Corrente | 400 mA |
| Efficienza | 104 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 >108.000h |

| | APPARECCHIO \| DATI FOTOMETRICI |
|---|---|
| Efficienza luminosa | 84% |
| Angolo del fascio di luce | 18° |

| | APPARECCHIO \| DATI ELETTRICI |
|---|---|
| Driver | Incluso |
| Valori di potenza del sistema | 5,14 W |
| Tensione | 24Vdc |
| Regolazione | Opzioni DIM |
| Classe di isolamento elettrico | II |

| | ALTRI DATI |
|---|---|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Wireless control | Consultare |
| Angolo di oscillazione | 90° |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Peso | 75 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 105 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 113 x 111 x 32 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Policarbonato |

CE

Fit Magnetic è un proiettore disegnato per applicazioni di incasso isolato disponibile in due dimensioni (Ø20 y Ø27). Dalla geometria cilindrica e dalle forme essenziali, si distingue per minimalismo estetico e alta funzionalità, grazie alla possibilità di orientarlo in tutte le direzioni. Il perimetro in nero e l'accessorio a nido d'ape accentuano l'effetto antiabbagliante.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



5 Year GUARANTEE*

## DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE




## DIAGRAMMA CONICO



# MAGNETIC 24V CONNECTOR

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION







INCLUDED EXTRA COVER
FOR RECESSED VERSION

| | PRODUCT |
|---|---|
| Model | Magnetic connector accessory |
| Reference | A435-01- 00 \| W ☐ \| N ■ \| |
| Category | Accessories |

CE III IP20 Ø16

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

# MAGNETIC 24V DRIVER OPTIONS

ARKOSLIGHT®



| | | | P | V | D (A x B x C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24V POWER SUPPLY | ON/OFF | **0434-01-37** | 60W | 24V | 180 x 52 x 30mm |
| | | **0433-10-22** | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |

220 240 V~

MUST BE PLACED ON REMOTE




| | | | | V | D (A x B x C) |
|---|---|---|---|---|---|
| **24V Dimmer** | | **0433-01-32** | DALI/PUSH | 24V | 181 x 42 x 20mm |
| | | **0433-01-35** | CASAMBI | 24V | 72,6 x 30 x 18mm |
| | | **0434-01-64** | WIFI | 24V | 105 x 44 x 23mm |

24V

MUST BE PLACED ON REMOTE




**DROP VOLTAGE TABLE**

| **POWER** (W) | **CABLE SECTION** ($mm^2$) | **CABLE LENGHT** (m) |
|---|---|---|
| 60 | 0,75 | 30 |
| | 1,5 | 30 |
| 100 | 0,75 | 20 |
| | 1,5 | 30 |




Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

# TRIMLESS TOOL

ARKOSLIGHT

**INSTALLATION GUIDE**
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4

| | PRODUCT |
|---|---|
| Model | Trimless Tool **D16 X D34 MM** |
| Reference | A478-00-00 |
| Category | Accessories |






Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

# ECODESIGN AND ENERGY LABELLING

ARKOSLIGHT®




Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE