



DIMENSIONES



PREMIOS



| | |
|------------|--|
| Nombre | ART BASE DIM DALI 2700K BCWT |
| Referencia | A3421020BCWT |
| Color | Cobre Cepillado - Otros colores, consultar |
| Color Base | Blanco Texturado |
| RAL | Pintura de nanopartículas metálicas |
| Categoría | SUSPENSION |

PRODUCTO

ART BASE DIM DALI 2700K BCWT
A3421020BCWT
Cobre Cepillado - Otros colores, consultar
Blanco Texturado
Pintura de nanopartículas metálicas
SUSPENSION

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 570 lm |
| Temperatura de color | 2700 K - Otros K, consultar |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 3 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 6,3 W |
| Corriente | 700 mA |
| Eficacia | 105 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L90B10 > 102.000h |

FUENTE DE LUZ

LED
570 lm
2700 K - Otros K, consultar
MacAdam Step 3
CRI > 90
6,3 W
700 mA
105 lm/W
L90B10 > 102.000h

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica | 92% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Driver | Incluido |
| Potencia del sistema | 7,68 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | DALI - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | □ |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido
7,68 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI - Otros DIM, consultar

| | |
|-----------------------------|--|
| Estanqueidad | IP20 |
| Longitud del cable | Max. 5 m |
| Tensor de regulación rápida | No |
| Peso | 4024 g |
| Peso con embalaje | 4451 g |
| Dimensiones embalaje | 1078 x 139 x 89 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato |

OTROS DATOS

IP20
Max. 5 m
No
4024 g
4451 g
1078 x 139 x 89 mm
1
Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato




Art Base es la variante de Art que permite su instalación en lugares donde es imposible acceder al falso techo. Cemento, hormigón, bovedilla... su base, que aloja el driver, permite aplicar la luminaria en todo tipo de superficies.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

