



### DIMENSIONS



Nom	REC MINI DIM DALI 2700K NT
Référence	A3080020NT
Coleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	WALL, FLOOR & PORTABLE

### PRODUIT

REC MINI DIM DALI 2700K NT  
A3080020NT  
Noir Texturé  
9005  
WALL, FLOOR & PORTABLE

### SOURCE DE LUMIÈRE

LED  
2450 lm  
2700 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
20 W  
700 mA  
123 lm/W  
L80B10 > 60.000h

### LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

56%  
100°

### LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus  
23,53 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
DALI



### D'AUTRES DONNÉES

IP20  
Veuillez consulter  
900 g  
975 g  
232 x 190 x 48 mm  
1  
Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Efficacité lumineuse  
Angle du faisceau lumineux

Driver  
Valeurs de puissance du système  
Tension  
Fréquence  
Variation d'intensité  
Classe d'isolation électrique

Étanchéité  
Contrôle sans fil  
Poids  
Poids avec emballage  
Dimensions de l'emballage  
Unités par emballage  
Matériaux

Rec est une applique LED spécialement indiquée pour servir de l'éclairage indirect. Il s'agit d'un luminaire qui s'ajuste à la perfection aux projets où la priorité est le confort de l'éclairage indirect et exigeant un haut débit lumineux. Elle se concrétise formellement dans un octaèdre stylisé, aux lignes pures et au design minimaliste.

DIAGRAMME POLAIRE





DIAGRAMME CONIQUE





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

