



DIMENSIONI



Nome	ORBITAL SURF.H.COMB 4 LARK111 6.5W DIM 33° 4000K N
Articolo	A0124122N
Colore	Nero Opaco
RAL	9005
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

ORBITAL SURF.H.COMB 4 LARK111 6.5W DIM 33° 4000K N

A0124122N

Nero Opaco

9005

SURFACE

SORGENTE DI LUCE

LED

4 X 950 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

4 X 6,5 W

200 mA

146 lm/W

L90B10 > 55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

43%

33°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegamento rapido

34,67 W

220V/240V

50/60 Hz

Taglio di fase - Altri DIM, consultare



ALTRI DATI

IP20

X35° Y35°

7200 g

7596,4 g

349 x 349 x 153 mm

1

Alluminio



Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	4 X 950 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	4 X 6,5 W
Corrente	200 mA
Efficienza	146 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

Efficienza luminosa	43%
Angolo del fascio di luce	33°

Driver	Incluso - Collegamento rapido
Valori di potenza del sistema	34,67 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Taglio di fase - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	

Tenuta stagna	IP20
Angolo di oscillazione	X35° Y35°
Peso	7200 g
Peso compresso l'imballaggio	7596,4 g
Dimensioni dell'imballaggio	349 x 349 x 153 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio

Cardan superficiale per lampade da 111 mm. Orbital Surface è un elemento di estrema eleganza. Combinata con la nostra lampada Lark-111, con i suoi dettagli colorati, è un prodotto di una qualità luminosa sorprendente e un'estetica impressionante.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

