




DIMENSIONI



| | |
|-----------|--|
| | |
| Nome | SCOPE 21 SURFACE 7W 2700K WW |
| Articolo | A2601000WW |
| Colore | Bianco-Bianco - Altri colori, consultare |
| RAL | 9016 & 9016 |
| Categoria | SURFACE |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| | |
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 910 lm |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90 |
| Potenza | 7 W |
| Corrente | 200 mA |
| Efficienza | 130 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 >55.000h |

| | |
|---------------------------|-----|
| | |
| Efficienza luminosa | 89% |
| Angolo del fascio di luce | 47° |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| | |
| Driver | Incluso - Collegamento rapido |
| Valori di potenza del sistema | 8,75 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | No Dim |
| Classe di isolamento elettrico | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| | |
| Tenuta stagna | IP20 |
| Peso | 750 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 876 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 336 x 114 x 104 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Policarbonato |

PRODOTTO

SCOPE 21 SURFACE 7W 2700K WW

A2601000WW

Bianco-Bianco - Altri colori, consultare

9016 & 9016

SURFACE

SORGENTE DI LUCE

LED

910 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI>90

7 W

200 mA

130 lm/W

L90B10 >55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

89%

47°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegamento rapido

8,75 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim

☐

ALTRI DATI

IP20

750 g

876 g

336 x 114 x 104 mm

1

Alluminio / Policarbonato




Scope è un apparecchio d'illuminazione LED per applicazioni da sospensione e da piano d'appoggio. Formalmente concepito come un cilindro verticale, risalta per la purezza e la semplicità delle sue linee. La sua salda sorgente di luce LED rientrante, il suo riflettore dalle dimensioni ridotte e il suo schermo interno opaco (in vari colori), offrono un elevato comfort visivo e un elegante effetto decorativo.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

