




DIMENSIONI



ACCESSORI



DRIVER OPTIONS



CONCRETE BOX ACCESSORY

PRODOTTO

Nome	WALLY W/O EQ 2700K N
Articolo	A3530000N
Colore	Nero
RAL	Colore simile al RAL 9005
Categoria	WALL, FLOOR & PORTABLE

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	260 / 350 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	2,1 / 3 W
Corrente	250 / 350 mA
Efficienza	124 / 117 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	6%
Angolo del fascio di luce	73°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	62 x 162 mm
Peso	160 g
Peso compresso l'imballaggio	190 g
Dimensioni dell'imballaggio	180 x 78 x 55 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polycarbonato



Wally è un faretto segnapasso dalle forme geometriche e architettoniche, monopezzo per ottenere un'integrazione perfetta nella parete e una transizione visiva pulita tra i piani, senza linee divisorie. La sua cornice ultrasottile gli permette di fondersi visivamente con la superficie di installazione e di illuminare corridoi, scalini e zone di passaggio con totale discrezione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE








DIAGRAMMA CONICO






DRIVER OPTIONS*

		P	I	
 NO DIM	0434-01-30	2,1W	250mA	1 to 3 WALLY
	0486-04-35	3W	350mA	1 WALLY
	0434-00-39	3W	350mA	1 to 4 WALLY
 DIM DALI	0434-01-29	2,1W	250mA	1 to 3 WALLY
	0434-00-79	3W	350mA	1 to 4 WALLY

220
240 V~

Driver must be placed on remote



PRODUCT	
Model	Wally Concrete box Accessory
Reference	A353-90-00
Category	Accessories



185 X 85

La cassa ausiliaria per il Wally ne permette l'incasso in pareti di costruzione. (Non è necessaria per l'installazione in cartongesso).

Si può richiedere l'accessorio indipendentemente per applicare il Wally in seguito, a lavori completati.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

