




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



USB CHARGER (EXCLUDED)

## PREMI

reddot winner 2022  
best of the best

## PRODOTTO

Nome	YORU 2700K OX
Articolo	A45600000X
Colore	Ossido Strutturato
Categoria	WALL, FLOOR & PORTABLE

## SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	400 lm
Temperatura di colore	2700 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	2,6 W
Efficienza	154 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >60.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	84%
Angolo del fascio di luce	100°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	- USB-C Cavo incluso
Regolazione	3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Spento) - Altri DIM, consultare
Autonomia batteria	100% - 5 ore   50% - 10 ore   10% - 50 ore
Tempo di ricarica batteria	5 ore
Classe di isolamento elettrico	III

## ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	460 g
Peso compresso l'imballaggio	1070 g
Dimensioni dell'imballaggio	238 x 141 x 132 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



La nostra lampada da tavolo, ideale per le terrazze, offre tre intensità luminose. Una lampada pratica e resistente grazie al solido corpo in alluminio. Il suo design atemporale e funzionale rende Yoru il compagno perfetto in ogni tipo di ambiente.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE






DIAGRAMMA CONICO





ACCESORIES\*

0434-01-65

Universal USB Charger (5V - 1.5A)

\*Excluded



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

